

携帯電話用Bluetooth接続適合

電話会社	携帯機種	BTオーディオ	マルチ接続	電話会社	携帯機種	BTオーディオ	マルチ接続	電話会社	携帯機種	BTオーディオ	マルチ接続			
NTT docomo	F-01K (arrows NX)	13 14	*	au by KDDI	HTV33 (HTC U11)	13 14		SoftBank	601HT (HTC U11)	*		この確認結果は、検証に使用した携帯電話に関する結果です。同型番の携帯電話機種全ての結果を保証するものではありません。		
	F-01L (5くらスマートフォン me)	13 14	20		HWV31 (HUAWEI nova 2)	13 14			602KC (DIGNO G)	*			掲載している携帯電話機種は2019年9月1日までに一定の条件下で動作を確認したものです。携帯電話機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。通信や一部機能しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。	
	F-02L (arrows Be3)	13 14			HWV32 (HUAWEI P20 lite)	13 14			602SO (Xperia XZs)	*			この確認結果は特にナビの携帯電話に対するインターフェイス部分の動作に関するものであり、通話品質、データの通信能力等を評価、保証するものではありません。	
	F-03K (5くらスマートフォン me)	*	20		KYF35 (MARVERA)	13 14			605SH (AQUOS R)	*			2019年9月1日現在、未調査もしくは動作確認が取れていない携帯電話機種については、掲載していませんのであらかじめご了承ください。	
	F-04K (arrows Be)	13 14	*		KYF36 (かんたんケータイ)	5 12 13 14	*		605SH (AQUOS ea)	*				
	F-05J (arrows Be)	*	*		KYF37 (GRATINA)	13 14			701KC (DIGNO ケータイ2)	5 12 13 14	*			表中、*印の付いている携帯電話機種は、携帯電話の設定により一部正常に動作しない機能があります。
	Google Pixel 3	13 14	*		KYF38 (かんたんケータイ)	5 12 13 14	*		701SH (AQUOS R compact)	13 14				表中、印の付いている携帯電話機種は、一部使用できない機能があります。
	Google Pixel 3a	13 14	*		KYF39 (GRATINA)	13 14			701SO (Xperia XZ1)	13 14				表中、×印の付いている携帯電話機種は、該当する機能を使用できません。
	Google Pixel 3 XL	13 14	*		KYV41 (TORQUE G03)	13 14			702SO (Xperia XZ2)	13 14				表中、-印の付いている携帯電話機種は、該当する機能に対応していません。
	HW-01K (HUAWEI P20 Pro)	13 14			KYV42 (Qua phone QX)	13 14			704HW (HUAWEI nova lite 2)	13 14				
	KY-01L (カードケータイ)	- 2	-		KYV43 (BASIO3)	-			704KC (DIGNO J)	13 14				
	L-01K (V30+)				KYV44 (Qua phone QZ)	13 14			704SH (シンプルスマホ4)	13 14				次のプロファイルに対応しています。 HFP(Hands Free Profile) OPP(Object Push Profile) PAN(Personal Area Network Profile) SPN(Serial Port Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) PBAP(Phone Book Access Profile)
	L-03K (LG style)				KYV45 (URBANO V04)	13 14			706SH (AQUOS R2)	13 14				通信接続するBluetooth対応の携帯電話に、同じプロファイルが搭載されている必要があります。
	MO-01K (MONO)	*			KYX31 (INFOBAR i1)	13 14			801FJ (arrows U)	13 14				
	SC-01K (Galaxy Note8)	13 14			LGV35 (isai V30+)	-			801SH (AQUOS zero)	13 14				携帯電話のイヤホンジャックに接続するタイプのBluetoothハンズフリーアダプター (対応プロファイル: HSP(Headset Profile)) には対応していません。
	SC-01L (Galaxy Note9)	13 14			LGV36 (LG it)	-			801SO (Xperia XZ3)	13 14				マルチ接続とは、複数のプロファイルを同時に接続することです。
	SC-02J (Galaxy S8)	13 14	*		SCV35 (Galaxy S8+)	13 14			802SO (Xperia 1)	13 14				
	SC-02K (Galaxy S9)	13 14			SCV36 (Galaxy S8)	13 14			803SH (AQUOS R2 compact)	13 14				1 登録後、A2DP接続するには、AV機器操作が必要です。
	SC-02L (Galaxy Feel2)	13 14			SCV37 (Galaxy Note8)	13 14			805SH (AQUOS ケータイ3)	*				2 BTオーディオ機能がありません。
	SC-03J (Galaxy S8+)	13 14	*		SCV38 (Galaxy S9)	13 14			808SH (AQUOS R3)	13 14				3 AV機器からA2DP接続するには、先にHFP接続する必要があります。
	SC-03K (Galaxy S9+)	13 14			SCV39 (Galaxy S9+)	13 14			Google Pixel 3	13 14	*			4 AV機器からA2DP接続後、初めての音楽再生にはAV機器での再生操作が必要です。
	SC-03L (Galaxy S10)	13 14			SCV40 (Galaxy Note9)	13 14			Google Pixel 3a	13 14	*			5 AV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
	SC-04J (Galaxy Feel)	13 14	*		SCV41 (Galaxy S10)	13 14			Google Pixel 3a XL	13 14	*			6 ナビからのA2DP接続動作は出来ません。
	SC-04L (Galaxy S10+)	13 14			SCV42 (Galaxy S10+)	13 14			Google Pixel 3 XL	13 14	*			7 ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
	SH-01K (AQUOS sense)	*			SCV43 (Galaxy A30)	13 14			HUAWEI Mate 10 Pro	13 14				8 ナビからA2DP切断後、ナビからA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
	SH-01L (AQUOS sense2)	13 14			SHF34 (AQUOS K)	13 14			HUAWEI Mate 20 Pro	13 14				9 BTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
	SH-02L (AQUOSケータイ)	*			SHV39 (AQUOS R)	13 14			S3-SH (Android One S3)	13 14				10 ACC ON後、A2DP接続できません。
	SH-03J (AQUOS R)	*	*		SHV40 (AQUOS sense)	13 14			S5-SH (Android One S5)	13 14				11 ACC ON後、A2DP接続した場合、音楽再生できません。
	SH-03K (AQUOS R2)	13 14			SHV41 (AQUOS R compact)	13 14			iPhone 8	20				12 ACC ON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
	SH-04L (AQUOS R3)	13 14			SHV42 (AQUOS R2)	13 14			iPhone 8 Plus	20				13 ナビからの早送り操作は出来ません。
	SO-01K (Xperia XZ1)	13 14			SHV43 (AQUOS sense2 かんたん)	13 14			iPhone X	20				14 ナビからの巻戻し操作は出来ません。
	SO-01L (Xperia XZ3)	13 14			SHV44 (AQUOS R3)	13 14			iPhone XR	20				17 データ通信中に着信した場合、HFP切断されます。
	SO-02K (Xperia XZ1 Compact)	13 14			SOV35 (Xperia XZs)	13 14			iPhone XS	20				18 HFP接続中は、AV機器からのA2DP接続動作は出来ません。
	SO-02L (Xperia Ace)	13 14			SOV36 (Xperia XZ1)	13 14			iPhone XS Max	20				19 HFP接続中にAV機器からA2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。
	SO-03J (Xperia XZs)	*	*		SOV37 (Xperia XZ2)	13 14								20 HFP接続中にAV機器からA2DP切断動作を行った場合、HFPも切断されます。
	SO-03K (Xperia XZ2)	13 14			SOV38 (Xperia XZ2 Premium)	13 14								21 AV機器が音楽再生アプリ起動中はナビ操作で発信できません。BGM再生に切り替えることで発信可能です。
	SO-03L (Xperia 1)	13 14			SOV39 (Xperia XZ3)	13 14								22 AV機器が音楽再生アプリ起動中にナビ操作で発信する場合、AV機器操作が必要です。
	SO-04J (Xperia XZ Premium)	*	*		SOV40 (Xperia 1)	13 14								23 A2DP接続中にナビ操作で発信した場合、A2DPは切断されます。
	SO-04K (Xperia XZ2 Premium)	13 14			iPhone 8	20								24 AV機器が音楽再生アプリ起動中はデータ通信ができません。BGM再生に切り替えることでデータ通信可能です。
	SO-05K (Xperia XZ2 Compact)	13 14			iPhone 8 Plus	20								25 A2DP接続中は、データ通信出来ません。
Z-01K (M)	*		iPhone X	20						26 A2DP接続中にデータ通信を行った場合、A2DPは切断されます				
iPhone 8	20		iPhone XR	20						29 ナビからA2DP接続動作ができない場合があります。				
iPhone 8 Plus	20		iPhone XS	20						30 ナビからのトラックup操作は出来ません。				
iPhone X	20		iPhone XS Max	20						31 ナビからのトラックdown操作は出来ません。				
iPhone XR	20									32 ナビからA2DP切断した場合、その後AV機器からのA2DP接続動作はできません				
iPhone XS	20									33 HFP接続中にBTオーディオソースON後、A2DP接続した場合、ナビ操作で再生開始できません。				
iPhone XS Max	20													
												製品名称等の固有名称は各社商標または登録商標です。		