取付説明書

(TMX-DMO3/TMX-DMO4向けオプションパーツ用)

電源ケーブル RD-010 の取り付け

< KHTZ20H > < CYR1289-A >

安全上のご注意

↑ 警告

Q Párti

必ず付属の部品を使用し、本説明書に従い確実に固定する

付属の部品以外を使用すると、機器内部の部品を損傷したり、しっかりと固定できずに外れて運転の妨げとなり、事故やケガの原因となります。

説明書に従って接続・取り付けを行う

説明書に従わずに接続・取り付けを行うと、火災や故障の原因となります。

コード類は運転操作の妨げとならないように固定する

ステアリングやセレクトレバー、ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故の原因となります。

取り付けと配線が終わったら、電装品が元通り正常に動作するか確認する

正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、交通事故の原因となります。

小物部品は、乳幼児の手の届かないところに保管する

誤って飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

/ 注意



コードが金属部に触れないように配線する

金属部に接触するとコードが破損して、火災や感電、故障の原因となることがあります。

取り付けに必要な部品を確認する。

電源ケーブル RD-010 × 1 シガーライター電源ケーブル * × 1

* TMX-DM03/TMX-DM04 に付属

結束バンド (大) × 2 結束バンド (小) × 2

▋シガーライター電源ケーブルとの接続

車のオーディオ電源から給電するときに使用します。

- **1** TMX-DM03/TMX-DM04 に付属のシガーライター電源 ケーブルと、電源ケーブル RD-010 を接続します
- 2 図のように、結束バンド(大)2本をクロスにかけて仮止めします



3 接続部の両端で結束バンド(小)を使って、結束バンド(大) 2本が端から外れないように固定します




結束バンド(大)の 上側を通します 結束バンド(大)の 下側を通します



結束バンド(大)の 上側を通します

▲ 結束バンド (大) 2 本を強く締め付けます



端末との接続

以下のように、オーディオ電源と端末を接続します。

